

# LG Optimus L9

## CSip Simple nastavitve



### Pomembno obvestilo!

Pred uporabo vzpostavite povezavo z omrežjem WLAN in prenesite aplikacijo **CSip Simple** na vaš mobilni telefon. Najenostavneje jo prenesete tako, da se z mobilnim telefonom povežete na Google Play (potrebno se je vpisati z Google računom) in v iskalnik vpišete CSip Simple. Ko je 3527 Ko aplikacijo prvič prižgete se samodejno odprejo Hitre nastavitve:

### Hitre nastavitve

- 3527 Profil razpoložljivosti: Samo, ko je WiFi
- Raz.mobilnega pren.podatkov: [brez kljukice]
  
- Accounts\*: Add account
  - Chose wizard: Basic
    - Account name: Komunikator
    - Uporabnik: [vaša mobilna telefonska številka v formatu 38641700700]
    - Server: voip.mobitel.si
    - Geslo: [vaše geslo za www.planet.si oz. moj.mobitel.si]
  - Save

Ko dodate profil za Komunikator, pritisnite tipko Back, da se vam odpre tipkovnica za Klicanje

- Tipka »Možnosti«: Nastavitve
  - Omrežje
    - Prečkanje NAT
      - Omogoči ICE: [brez kljukice]
      - Omogoči STUN: [kljukica]
      - STUN server: voip.mobitel.si
    - Za dohodne klice
      - Uporabi WiFi: [kljukica]
    - Za odhodne klice
      - Uporabi WiFi: [kljukica]
  
- Tipka »Možnosti«: Accounts
  - Zadržite prst na »Komunikator«: Activate account\*\*

---

\* Če želite urediti že obstoječe nastavitve, potem je potrebno izbrati tipko »Možnosti« > Accounts

\*\* Ker aplikacija CSip Simple ob izhodu ne prekine povezave je potrebno na enak način tudi prekiniti povezavo [Deactivate account]. V nasprotnem primeru aplikacija še vedno deluje v ozadju.

